

**Overdragelse fra
driftsansvarlig virksomhed
til autoriserede elinstallatørvirksomhed
i henhold til
Bek. 1113 § 46.
Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af
elektriske anlæg**

Generel tilladelse

1. Formål

Den generelle tilladelse giver autoriserede elinstallatører tilladelse til at udføre nærmere specificerede opgaver i N1 A/S' lavspændingsnet.

2. Gyldighedsområde

Tilladelsen gælder for alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de nævnte specificerede opgaver.

3. Generel tilladelse

Det tillades autoriserede elinstallatører at udføre følgende opgaver:

- Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master (Se bilag 1).
- Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master (Se bilag 2).

4. Elinstallatørens ansvar

Elinstallatøren skal sørge for, at opgaverne udføres i overensstemmelse med EN 50110 samt bek. 1113, Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Elinstallatøren skal sørge for, at der er egnet personale, udstyr og værktøj til rådighed til at udføre de nævnte opgaver.

Elinstallatøren skal i fornødent omfang udpege sagkyndige personer til at udføre de nævnte opgaver.

Ved rekvirering af fremmed personale til de nævnte opgaver har elinstallatøren det samme ansvar for dette personales sikkerhed under udførelse af opgaverne, som blev det udført af elinstallatørens egne medarbejdere.

Elinstallatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der er praktisk beskæftiget med nævnte opgaver, i nødvendigt omfang har gennemgået et kursus i førstehjælp.



Driftsansvarlig N1 A/S

Tilslutning af stikledning til luftledningsnet, fordelingskabe og transformerstationer

Tilslutning af stikledning til luftledningsnet:

Enhver stikledning - såvel ny som udskiftning af eksisterende - skal være anvist af N1 A/S før tilslutning.

Cu-kabler - Al-kabler Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens regning.
Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.
Såfremt elinstallatøren ønsker, at N1 A/S skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer: Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra N1 A/S.
Sikringer udleveres af N1 A/S ved henvendelse til lageret på destination Silkeborg og Støvring.
Tilslutning af nye stikledninger til luftledninger sker ved hjælp af sikringsholdere fra Poul Jordan, hvori der monteres sandfyldte sikringer. Nævnte sikringsholdere leveres og betales af N1 A/S.

Vejunderføringer: N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende for offentlige veje og private fællesveje.

Maksimal tilslutning Der anvises maksimalt 100 Amp. på luftledningsnet.

Tilslutning af stikledning i fordelingskabe:

Enhver stikledning - såvel ny som udskiftning af eksisterende - skal være anvist af N1 A/S før tilslutning.

Cu-kabler - Al-kabler Tilslutning af stikledning foretages af elinstallatøren på kundens regning.
Elinstallatøren er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.
Såfremt elinstallatøren ønsker, at N1 A/S skal tilslutte stikledningen, sker dette mod betaling.

Sikringer: Elinstallatøren er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra N1 A/S.

Vejunderføringer: N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende for offentlige veje og private fællesveje.

Tilslutning af stikledning i transformerstationer:

Cu-kabler - Al-kabler Tilslutning af stikledning foretages af N1 A/S på kundens regning.

Sikringer: Sikringer leveres og monteres af N1 A/S.

Vejunderføringer: N1 A/S etablerer vejunderføring under befæstet areal gældende for offentlige veje og private fællesveje.

Information vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningsikringer i lavspændingsnet, tilhørende N1 A/S.

Udskiftning af overbrændte stikledningsikringer i kabelnet og i transformerstationer betales ikke af N1 A/S. Kun i de tilfælde, hvor en sikringsudskiftning i kabelskab eller transformerstation er direkte foranlediget af fejl i N1 A/S materiel, kan fakturering ske til N1 A/S. Udskiftning af overbrændte stikledningsikringer i luftledningsnet kan fortsat faktureres til N1 A/S.

Faktura fremsendes elektronisk til N1 A/S senest ved månedens udgang og skal mærkes ”**Sikringsudskiftning**”. Faktura skal påføres oplysninger om installations-adressen, installationsnummer samt årsag til udskiftningen.

Sikringsudskiftning udført i N1 A/S sendes til EAN nummer: **5790001404314**

N1 A/S betaler ikke for sikringsudskiftning, der skyldes overbelastning eller anden skade, som forbrugeren selv har forvoldt, ligesom der ikke betales for sikringer til elhegn.

Generelt udskiftes overbrændte stikledningsikringer med sikringer af samme størrelse. Sikringsstørrelsen må kun forøges efter forudgående aftale med N1 A/S. Dog skal overbrændte stikledningsikringer – mindre end 35 amp. - udskiftes til 35 amp., såfremt installation og stikledningens dimension tillader det. I sådanne tilfælde udskiftes alle 3 sikringer.

I luftledningsstik skal der anvendes sikringslameller med **loddede** og **ikke** punktsvejsede kabelsko.

Spørgsmål vedrørende sikringsudskiftning eller fakturering af dette kan rettes til N1s drifts-afdeling på tlf. 7023 0043.

Opmærksomheden skal **henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med ”EN 50110 samt Bek. 1113”** Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

- Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.

En risikovurdering skal afklare om der skal en eller flere personer til opgaven.